

BZ 142-1

Codice articolo: 1420721

theben

Regolazione del tempo e della luce Contaore di funzionamento

Descrizione del funzionamento

- Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono
- Apparecchi da montare su pannello frontale con fissaggio a scatto o a graffe per spessore del pannello fino a max. 10 mm
- Collegamento con morsetti o spina piatta 6,3 mm
- Grande pannello frontale 48 x 48 mm
- Versioni per tensione continua con motore passo-passo comandato al quarzo
- Visualizzazione di esecuzione




Dati tecnici

| BZ 142-1 | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tensione d'esercizio | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Tipo montaggio | Montaggio su pannello frontale |
| Dimensione pannello frontale | 48 x 48 mm |
| Dimensione apertura per montaggio | 46 x 46 mm |

| BZ 142-1 | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Campo di conteggio | 99999,99 h |
| Tipo di protezione | IP 65 (Mascherina frontale) |
| Classe di isolamento | II secondo EN 60 335-1 |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -20°C ... 70°C |

Schemi di collegamento



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1420721

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

BZ 142-1

Codice articolo: 1420721

theben

Disegni quotati

